E ALB PROG/32L

Code EAN : 3660555010861

Amplificateur 50 dB programmable 32 canaux très haute selectivité

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
- Gain : 50 dB
- Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 123 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
- Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
- Conforme ANFR / RED
- Injection d'alimentation
- Auto détection des canaux en entrée
- Conversion de canal en UHF ou VHF
- Livrée avec alimentation

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 148 x 193 x 36

Avantages :

- Protection LTE 5G par filtre FOS
- Autodétection des canaux en entrée
- Conversion possible
- Téléalimentation des préamplificateurs
- Paramétrage par clavier, PC ou Android

Utilisations :

- Installation collective

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	4
Entrée 1	B.III / DAB
Entrée 2/3	UHF
Entrée 4	FM
Nombre de filtres	32
Nombre de Mux DVB-T par filtre	1
Gain UHF	50 dB
Gain B.III	40 dB
Gain FM	25 dB

Atténuateur entrée FM	0/12/24 dB
Atténuateur général en sortie	0...20 dB
Dynamique C.A.G	40 dB
Création de pente	0...5 dB
Niveau de sortie	123 dBµV
Téléalimentation	0/12/24 V Vdc
Alimentation	230 Vac
Température de fonctionnement	-5...50 °C
Dimensions (l x h x p)	193*148*36

Produits associés :

B 53 670/5G

Antenne UHF triple nappes 25 directeurs LTE-5G

E KEV 252 R/5G

Kit préamplificateur 25 dB + alimentation 24 Vcc 2 sorties

B 50 044

Antenne FM omnidirectionelle type Chaise

A BS 820

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8 sorties -20 dB



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



EVICOM SAS

ZI Secteur A - B.P.135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr